

Projekt · Referenznummer

Datum

Anwendung

Installationseinsätze für den Einbau in
BEGA-Anschlussssäulen 70 380 · 70 382.
Ersatzbedarf für BEGA Zubehörteile:
70 375 · 70 376 · 70 377 · 70 378 · 70 160
70 161 · 70 162 · 70 163 · 70 166 · 70 167
70 168

Produktbeschreibung

- 70 170** Schutzkontaktsteckdose
16 A · 250 V ~ mit integriertem,
erhöhten Berührungsschutz
- 70 171** Universal Aus-/Wechselschalter
1-polig
10 A · 250 V ~
- 70 172** Taster 1-polig Schließer
10 A · 250 V ~
- 70 173** Kontroll-Universal
Aus-/Wechselschalter
10 A · 250 V ~ mit Glühlampe
- 70 176** Schutzkontaktsteckdose
belgisch/franz. Norm
16 A · 250 V ~
- 70 177** Schutzkontaktsteckdose
British standard
13 A · 250 V ~
- 70 178** Schutzkontaktsteckdose
amerikanische Norm
20 A · 125 V ~
- 70 179** Schutzkontaktsteckdose
schweizer Norm
10 A · 250 V ~
mit integriertem, erhöhten
Berührungsschutz

Geräteträger und Klappe aus verstärktem
Ultramid-Kunststoff

Befestigungsschrauben Edelstahl

Öffnungswinkel der Abdeckklappen max. 85°

Schutzart IP 44 mit geschlossenem

Klappdeckel bei Einbau in BEGA

Anschlussssäulen, ortsveränderliche

Gartensteckdose und BEGA Einbaugehäuse für

Maste, Standrohre, Garten- und Pollerleuchten

CE – Konformitätszeichen

Gewicht: 0,1 kg


www.bega.de
