

Produktdatenblatt**Anwendung**

DALI-Timer für den Einbau in Gerätedosen.
Der DALI-Timer kann Schaltuhrfunktionen mit bis zu 28 Einträgen realisieren. Zum Aufrufen von Lichtszenen für LED, Tunable White und RGBW-Leuchten (DT6, DT8, RGBWAF, xy).

Produktbeschreibung

Modul für den Einbau in Gerätedosen
DALI-Echtzeituhr, interne Batterie, Zeitzone (GMT+1) voreingestellt
Konfiguration und Abfrage von Datum und Uhrzeit über den DALI-Bus
Integrierte Schaltuhrfunktion mit bis zu 28 Einträgen
Jeder Eintrag besteht aus:
- Status (Aktiv/Inaktiv)
- 24h Zeitstempel
- Wochentag Aktivierungsmaske
Astro-Clock Funktion zur Erstellung von Regeln basierend auf Sonnenauf- und -untergang (ab Firmware-Version 2.4)
Anschlussklemmen 0,5-1,5²
Stromversorgung über DALI-Bus
Stromaufnahme < 5 mA
Betriebstemperatur: 0°C bis 50°C
CE – Konformitätszeichen
Gewicht: 0,05 kg

Konfiguration

Die komfortable Software DALI-Cockpit zur Konfiguration von DALI-Systemen und zur Überwachung der Kommunikation auf dem DALI-Bus steht auf unserer Website zum Download zur Verfügung:
<https://www.bega.com/dali-cockpit>
Eine Konfiguration ist außerdem auch per Smartphone und Tablet über die App BEGA Tool in Verbindung mit dem Bluetooth-DALI-Gateway 71 075 oder 71 151 möglich.

