



Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt

DALI-Programmer

zur Parametrierung von DALI-Betriebsgeräten.
Vier Tasten können mit gewünschten Parametern vorbelegt werden.

Die Konfiguration und Parametrierung der Komponenten erfolgt über die komfortable und kostenlose App BEGA Tool (für iOS und Android).

Produktbeschreibung

Gehäuse aus Polycarbonat, Farbe Grafit

Micro-USB-Ladekabeingang

Austauschbare Ni-MH Akkumulatoren

Typ: Mignon AA, 1,2 V

Rest-Button zum Zurücksetzen auf

Werkseinstellungen

Schnellverbinder/Stecker zum Anschluss an
Leuchtenadern

Anschluss an DALI-Linie ohne

DALI-Stromversorgung

Anschluss an einzelne DALI-Leuchten

Max. 10 genormte DALI-Betriebsgeräte können

bei einem Stromverbrauch von jeweils 2 mA


zeitgleich Broadcast-parametriert werden

Betriebstemperatur: -5 °C bis 50 °C

Sende-Frequenzbereich:

2400 - 2483,5 MHz

Maximale Sendeleistung: 10 mW

Schutzklasse II 

CE – Konformitätszeichen

Gewicht: 0,15 kg

