

Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt**Anwendung**

Mastaufsatz mit NEMA 7-Socket nach ANSI C 136.41-2013 zur Montage auf BEGA Mastaufsatzleuchten.
Mit 7-poligem NEMA-Socket zum werkzeuglosen Anschluss von NEMA 7-Steuerungskomponenten.

passend zu BEGA Mastaufsatzleuchten:
77 520 · 77 530 · 77 825 · 77 826 · 77 834 ·
77 836 · 77 839 · 77 841 · 77 853 · 77 854 ·
77 858 · 77 859 · 84 253 · 84 344 · 84 484 ·
84 485 · 84 581 · 84 582 · 84 583 · 84 584 ·
84 585 · 84 587 · 84 588 · 84 589 · 84 590 ·
84 591 · 84 592 · 84 593 · 84 594 · 84 595 ·
84 596 · 84 652 · 84 653 · 84 654 · 84 655 ·
84 656 · 84 657 · 84 658 · 84 659 · 84 685 ·
84 686 · 84 687 · 85 034 · 85 035 · 85 064 ·
85 065 · 85 067 · 99 407 · 99 408 · 99 447 ·
99 473 · 99 474 · 99 479 · 99 481 · 99 522 ·
99 523 · 99 527 · 99 528 · 99 529 · 99 532 ·
99 533 · 99 534 · 99 595 · 99 596 · 99 599

Produktbeschreibung

Mastaufsatz besteht aus Aluminiumguss, glasfaserverstärktem Kunststoff und Edelstahl
10m Anschlussleitung OZ-500 PUR 7 × 1[□]
für die Verbindung zum Anschlusskasten
220-240 V ~ 0/50-60 Hz
Schutzart IP 65
Staubdicht und Schutz gegen Strahlwasser
CE – Konformitätszeichen
Gewicht: 1,6 kg

