

**BEGA****13 191**

Netzteil

□ IP 65

Projekt · Referenznummer

Datum

**Produktdatenblatt****Anwendung**

Netzteil (on/off) zum Einbau in Zwischendecken für LED-Kompaktiefstrahler 7-15,7 W. Das Netzteil kann auch zusammen mit einer Leuchte in das Einbaugehäuse eingesetzt werden.

**Produktbeschreibung**

Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff  
2 Leitungsverschraubungen mit Zugentlastung zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung von  $\varnothing$  4–10 mm, max.  $3 \times 1,5^{\square}$   
Primär: 220-240 V  $\sim$  0/50-60 Hz  
DC 176-280 V  
DC Start  $\geq$  190 V  
on/off  
Sekundär: 350 mA DC · 7-15,7 W  
Schutzklasse II □  
Schutzart IP 65  
Staubdicht und Schutz gegen Strahlwasser  
CE – Konformitätszeichen  
Gewicht: 0,35 kg

**Einschaltstrom**

Einschaltstrom: 7 A / 24  $\mu$ s  
Maximale Anzahl Leuchten dieser Bauart je Leitungsschutzschalter:  
B10A: 29 Leuchten  
B16A: 48 Leuchten  
C10A: 49 Leuchten  
C16A: 80 Leuchten

