

BEGA**13641**

Montagerahmen

Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt**Anwendung**

Der Montagerahmen dient der Leitungseinführung bei Aufputz-Elektroinstallationen.

Die Leitungseinführung in den Montagerahmen kann von oben, unten oder seitlich erfolgen.

Passend für BEGA Wandleuchten
24 354 · 24 356 · 24 358 · 24 360 · 24 916
24 918

Produktbeschreibung

Montagerahmen besteht aus Kunststoff

Farbe Grafit

4 Befestigungslänglöcher, Breite: 5 mm

8 herausrennbare Leitungseinführungen ø 15 mm

4 Holzschrauben 4x45 mm aus Edelstahl

Werkstoff Nr.: 1.4301, Torxantrieb T20

4 Dübel 6 x 30 mm aus Polyamid

Je 2 gewindeformende Schrauben 4x14 mm

und 5x16 mm aus Edelstahl, Werkstoff Nr.: 1.4301

mit Torxantrieb T20 zur Befestigung der Leuchte

auf dem Montagerahmen

2 Dichtringe für die Befestigungsschrauben des

Leuchtengehäuses

Gewicht: 0,1 kg

Bestellnummer 13641

Farbe wahlweise Weiß oder Silber

Weiß – Bestellnummer

Silber – Bestellnummer + **A**

