

**BEGA****70 191**

CEE Steckdose


 IP 44

Projekt · Referenznummer

Datum

## Produktdatenblatt

### Anwendung

Installationseinsätze für den Einbau in BEGA Anschluss säule 70 338, Pollerleuchtenrohr 84 096 und Ersatzbedarf für Anschluss säule 70 238 und Pollerleuchtenrohr 84 095.

### Produktbeschreibung

CEE-Anbausteckdose TA  
 nach DIN VDE 0623, EN 60309-2  
 16 A · 250 V ~ 50/60 Hz  
 3 polig · 1P + N + PE  
 Kennfarbe blau  
 Anschlussklemme und  
 Schutzleiterklemme 4<sup>□</sup>  
 Schutzkontaktstellung 6h  
 Schutzart IP 44 mit geschlossenem Klapp-  
 deckel bei Einbau in BEGA Anschluss säulen  
 Gewicht: 0,1 kg

