

BEGA**71 021**

ZigBee-Steuermodul

Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt**Anwendung**

ZigBee Steuermodul mit integrierter 2,4 GHz Antenne für die Hutschienenmontage. Das Steuermodul kann als Router oder Koordinator in ZigBee Netzwerken eingesetzt werden.

Produktbeschreibung

Modul für die Befestigung auf 35 mm-Hutschiene - DIN 50022, Platzbedarf: 1 TE mit integrierter 2,4 GHz-Antenne
 Relaiskontakt mit einer Schaltleistung von $3680 \text{ W} \cdot 16 \text{ A} \cdot \cos \varphi = 1$
 $900 \text{ VA} \cdot \cos \varphi = 0,5$
 Zwei Eingänge für konventionelle Taster- oder Binärkontakte
 Versorgungsspannung: $220\text{-}240 \text{ V} \sim 50 \text{ Hz}$
 Betriebstemperatur: -20°C bis 45°C
 Gewicht: 0,05 kg

Ergänzungsteile

70 588 ZigBee-Gateway
 BEGA Smart Home Gateway zur Steuerung der Beleuchtungsanlage per App mit einem Smartphone oder Tablet

