

DALI-2 Kreuztaster

Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt

Anwendung

DALI-2 Kreuztaster mit vier Tasten für frei zuzuordnende Funktionen. Gruppen, Lichtszenen oder Treppenhaussteuerung können per Software zugewiesen werden. Auch für manuelle Ansteuerung von LED- und Tunable-White-Leuchten (DT6, DT8) .

Produktbeschreibung

DALI-2 Kreuztaster für den Einbau in Gerätedosen
Farbe Weiß

Wirkungsbereich: Einzel- oder Gruppenadressen, Broadcast

Jeder Taste kann ein individuelles Schalterverhalten zugewiesen werden (kurzer/ langer Tastendruck, Wechseltaster, Treppenhaus)

Memory Funktion für Helligkeit

Kombination mehrerer DALI-2 Kreuztaster in

einer DALI-Linie möglich

Anschlussklemmen 1,5[□]

Stromversorgung über DALI-Bus

Stromaufnahme 2 mA

Temperaturbereich: -10 °C bis 50 °C

CE – Konformitätszeichen

Gewicht: 0,05 kg

Konfiguration

Die komfortable Software DALI-Cockpit zur Konfiguration von DALI-Systemen und zur Überwachung der Kommunikation auf dem DALI-Bus steht auf unserer Website zum Download zur Verfügung:

<https://www.bega.com/dali-cockpit>

Eine Konfiguration ist außerdem auch

per Smartphone und Tablet über die

App BEGA Tool in Verbindung mit dem

Bluetooth-DALI-Gateway 71 075 oder 71 151

möglich.

Ergänzungsteile

71 075 Bluetooth-DALI-Gateway für die Hutschienenmontage

71 151 Bluetooth-DALI-Gateway für den Einbau in Gerätedosen

Es gibt dazu eine gesonderte Gebrauchsanweisung.

