

Produktdatenblatt**Anwendung**

DALI-2 Kreuztaster mit vier Tasten für frei zuzuordnende Funktionen. Gruppen, Lichtszenen oder Treppenhaussteuerung können per Software zugewiesen werden. Auch für manuelle Ansteuerung von LED- und Tunable-White-Leuchten (DT6, DT8) .

Produktbeschreibung

DALI-2 Kreuztaster für den Einbau in Gerätedosen
 Farbe schwarz
 Wirkungsbereich: Einzel- oder Gruppenadressen, Broadcast
 Jeder Taste kann ein individuelles Schalterverhalten zugewiesen werden (kurzer/ langer Tastendruck, Wechseltaster, Treppenhaus)
 Memory Funktion für Helligkeit
 Kombination mehrerer DALI-2 Kreuztaster in einer DALI-Linie möglich
 Anschlussklemmen 1,5[□]
 Stromversorgung über DALI-Bus
 Stromaufnahme 2 mA
 Temperaturbereich: -10 °C bis 50 °C
 CE – Konformitätszeichen
 Gewicht: 0,05 kg

Konfiguration

Die komfortable Software DALI-Cockpit zur Konfiguration von DALI-Systemen und zur Überwachung der Kommunikation auf dem DALI-Bus steht auf unserer Website zum Download zur Verfügung:
<https://www.bega.com/dali-cockpit>
 Eine Konfiguration ist außerdem auch per Smartphone und Tablet über die App BEGA Tool in Verbindung mit dem Bluetooth-DALI-Gateway 71 075 oder 71 151 möglich.

