

## DALI-Schaltermodul

Projekt · Referenznummer

Datum

**Produktdatenblatt****Anwendung**

DALI-2 Schaltermodul für vier 230V-Schalter/  
Taster mit frei zuweisbaren Funktionen.

**Produktbeschreibung**

Modul für den Einbau in Gerätedosen  
DALI-2 Steuermodul mit 4 Schalteingängen für  
Netzspannung

Für jeden Schalteingang kann die Funktion  
konfiguriert werden

Jeder Taste können bis zu 4 Zieladressen,  
Schaltfunktionen und DALI-Kommandos  
zugewiesen werden

Als Schaltfunktion kann zwischen  
verschiedenen Tastern (kurzer/langer  
Tastendruck), Wechslertastern, Schaltern etc.  
ausgewählt werden.

Senden von DALI-Befehlen an Einzeladressen  
(0-63), Gruppen (0-15) und Broadcast  
Folgende DALI-Kommandos stehen zur  
Verfügung: up, down, off, recall min, recall max,  
goto scene 1-16, direct arcpower in % und  
Makros

DALI DT8 Unterstützung zur Steuerung der  
Farbtemperatur und Farbe (RGB) von Leuchten  
durch entsprechende Makros

Multimasterfähig, es können mehrere Module in  
einem DALI-Kreis installiert werden

Memoryfunktion

Konfigurierbare "Power up Funktion", d.h.  
automatisches Senden eines Kommandos  
nach einer Spannungsunterbrechung  
Anschlussklemmen 0,5-1,5<sup>2</sup>

Stromversorgung über DALI-Bus

Stromaufnahme 2,6mA

Betriebstemperatur: -20 °C bis 75 °C

CE – Konformitätszeichen

Gewicht: 0,05 kg

**Konfiguration**

Die komfortable Software DALI-Cockpit  
zur Konfiguration von DALI-Systemen  
und zur Überwachung der Kommunikation auf  
dem DALI-Bus steht auf unserer Website zum  
Download zur Verfügung:

<https://www.bega.com/dali-cockpit>

Eine Konfiguration ist außerdem auch  
per Smartphone und Tablet über die  
App BEGA Tool in Verbindung mit dem  
Bluetooth-DALI-Gateway 71 075 oder 71 151  
möglich.

