BEGA 71 058

DALI-2 Taster- und Schaltermodul 230 V

Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt

Anwendung
DALI-2 Taster- und Schaltermodul für vier 230 V-Taster/Schalter mit frei zuzuordnenden Funktionen.

Produktbeschreibung
Modul für den Einbau in Gerätedosen
DALI-2 Steuermodul mit 4 Schalteingängen für Netzspannung 230 V AC
Für jeden Schalteingang kann die Funktion konfiguriert werden
Jeder Taste können bis zu 4 Zieladressen, Schaltfunktionen und DALI-Kommandos zugewiesen werden
Als Schaltfunktion kann zwischen verschiedenen Tastern (kurzer/langer Tastendruck), Wechslertastern, Schaltern etc. ausgewählt werden.
Senden von DALI-Befehlen an Einzeladressen (0-63), Gruppen (0-15) und Broadcast
Folgende DALI-Kommandos stehen zur Verfügung: up, down, off, recall min, recall max, goto szene 1-16, direct arcpower in % und Makros
DALI DT8 Unterstützung zur Steuerung der Farbtemperatur und Farbe (RGB) von Leuchten durch entsprechende Makros
Multimasterfähig, es können mehrere Module in einem DALI-Kreis installiert werden
Memoryfunktion
Konfigurierbare "Power up Funktion", d.h. automatisches Senden eines Kommandos nach einer Spannungsunterbrechung
Anschlussklemmen 0,5-1,5 □
Stromversorgung über DALI-Bus
Stromaufnahme 2,6 mA
Betriebstemperatur: -20 °C bis 75 °C
CE – Konformitätszeichen
Gewicht: 0,05 kg

Konfiguration
Die komfortable Software DALI-Cockpit zur Konfiguration von DALI-Systemen und zur Überwachung der Kommunikation auf dem DALI-Bus steht auf unserer Website zum Download zur Verfügung:
https://www.bega.com/dali-cockpit
Eine Konfiguration ist außerdem auch per Smartphone und Tablet über die App BEGA Tool in Verbindung mit dem Bluetooth-DALI-Gateway 71 075 oder 71 151 möglich.

Ergänzungsteile

71 075 Bluetooth-DALI-Gateway für die Hutschienenmontage

71 151 Bluetooth-DALI-Gateway für den Einbau in Gerätedosen

Es gibt dazu eine gesonderte Gebrauchsanweisung.