

DALI-Drehdimmer

Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt**Anwendung**

Drehdimmer mit integrierter Taste zum Schalten und Dimmen von DALI steuerbaren Leuchten. Für den Einbau in Gerätedosen. Der Einsatz wird ohne Abdeckung geliefert und kann in Kombination mit den Schalterprogrammen der gängigen Hersteller verwendet werden.

Produktbeschreibung

Modul für den Einbau in Gerätedosen
 Passend für Abdeckung und Drehknopf der gängigen Hersteller
 Drehknopf zum Einstellen der Helligkeit von DALI-Leuchten
 Integrierte Drucktaste mit konfigurierbarer Funktion
 Multimasterfähig: es können mehrere Module in einer DALI-Linie und/oder für eine DALI-Gruppe installiert werden
 Auswahl des Wirkbereichs (Broadcast, DALI Gruppe, DALI Adresse)
 Einfache Konfiguration über DALI-USB-Interface und über die kostenlose Software DALI-Cockpit
 Stromversorgung über DALI-Bus
 Stromaufnahme 1,6mA
 Anschlussklemmen 0,5-1,5²
 in doppelter Ausführung zum Durchverdrahten der DALI-Busverbindung
 Betriebstemperatur: -10 °C bis 50 °C
 CE – Konformitätszeichen
 Gewicht: 0,05 kg

Konfiguration

Die komfortable Software DALI-Cockpit zur Konfiguration von DALI-Systemen und zur Überwachung der Kommunikation auf dem DALI-Bus steht auf unserer Website zum Download zur Verfügung:
<https://www.bega.com/dali-cockpit>
 Eine Konfiguration ist außerdem auch per Smartphone und Tablet über die App BEGA Tool in Verbindung mit dem Bluetooth-DALI-Gateway 71 075 oder 71 151 möglich.

