BEGA 71 131

## DALI-2 Drehdimmer RGB

Projekt · Referenznummer

Datum

## Produktdatenblatt

#### **Anwendung**

Drehdimmer zum Schalten, Dimmen und regulieren der Farbe an DALI DT8 kompatiblen RGB-Leuchten.

Für den Einbau in Gerätedosen.
Der Einsatz wird ohne Abdeckung
geliefert und kann in Kombination mit den
Schalterprogrammen der gängigen Hersteller
verwendet werden.

## Produktbeschreibung

Modul für den Einbau in Gerätedosen Passend für Abdeckung und Drehknopf der gängigen Hersteller

Drehknopf zum Einstellen der Helligkeit und Farbe von RGB-Leuchten

Integrierte Drucktaste mit konfigurierbarer Funktion

Multimasterfähig: es können mehrere Module in einer DALI-Linie und/oder für eine DALI-Gruppe installiert werden

Auswahl des Wirkbereichs

(Broadcast, DALI Gruppe, DALI Adresse) Einfache Konfiguration über DALI-USB-Interface und über die kostenlose Software DALI-Cockpit Stromversorgung über DALI-Bus

Stromaufnahme 4 mA

Anschlussklemmen 0,5-1,5<sup>□</sup>

in doppelter Ausführung zum Durchverdrahten der DALI-Busverbindung

Betriebstemperatur: -20 °C bis 75 °C

**C** € – Konformitätszeichen Gewicht: 0,05 kg

# Konfiguration

Die komfortable Software DALI-Cockpit zur Konfiguration von DALI-Systemen und zur Überwachung der Kommunikation auf dem DALI-Bus steht auf unserer Website zum Download zur Verfügung: https://www.bega.com/dali-cockpit Eine Konfiguration ist außerdem auch per Smartphone und Tablet über die App BEGA Tool in Verbindung mit dem Bluetooth-DALI-Gateway 71 075 oder 71 151

## Ergänzungsteile

möglich.

71 075 Bluetooth-DALI-Gateway für die

Hutschienenmontage

71 151 Bluetooth-DALI-Gateway für den

Einbau in Gerätedosen

Zu den Ergänzungsteilen gibt es eine gesonderte Gebrauchsanweisung.



