

BEGA**71 231**

Installationseinsatz Steckertyp F

Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt**Anwendung**

Installationseinsatz für den Einbau in BEGA
Anschlusssäule 71 230 · 71 255.

Produktbeschreibung

Einbaurahmen und Klappdeckel aus
Aluminiumguss

Befestigungsschrauben Edelstahl

Schutzkontakt-Steckdose 16 A · 250V ~

mit integriertem, erhöhten Berührungsschutz

Steckertyp F: in Deutschland und Europa

verbreitetes System

Geeignet für eine elektrische Belastung nach

DIN VDE 0620-2-1 mit Schutzkontaktstecker

nach DIN 49441 oder DIN 49406

CE – Konformitätszeichen

Gewicht: 0,2 kg

