

BEGA**71 326**

Zweifach-Verteiler BEGA UniLink® Play

IP 67

Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt

Anwendung

Verteiler mit 2 Anschlussbuchsen zum Anschluss von BEGA UniLink® Play Leuchten, Verlängerungsleitungen oder zusätzlichen Verteilern.

Der Zweifach-Verteiler ist für Anwendungen oberhalb der Bodenfläche bestimmt und darf nicht eingegraben werden.

Für den Anschluss des BEGA UniLink® Play Systems an das Stromnetz ist ein separat zu bestellendes Netzteil und ein entsprechender Netzstecker erforderlich – siehe Ergänzungsteile.

Produktbeschreibung

Gehäuse besteht aus Kunststoff

Farbe: schwarz

Gehäuse innen vergossen

1 Eingangssteckverbindung

2 Ausgangssteckverbindungen

Ein- und Ausgänge mit schraubbaren

Verschlussabdeckungen

48 V = DC

Schutzklasse III ⚡

Schutzart IP 67

Staubdicht und Schutz gegen zeitweiliges

Untertauchen

CE – Konformitätszeichen

Gewicht: 0,05 kg

Ergänzungsteile

71 321 BEGA UniLink® Play Netzteil
Primär: 220V-240V ~ 50/60Hz
Sekundär: 48V DC · 0-100 W

71 322 BEGA UniLink® Play
Verlängerungsleitung 5m

71 323 BEGA UniLink® Play
Verlängerungsleitung 10m

71 324 BEGA UniLink® Play
Verlängerungsleitung 20m

71 327 BEGA UniLink® Play Smart Link

71 180 Steckertyp F / E: in Deutschland und Europa verbreitetes System

71 181 Steckertyp G: in Großbritannien („Commonwealth-Stecker“) verbreitetes System

71 182 Steckertyp J: in der Schweiz und Liechtenstein verbreitetes System

71 183 Steckertyp L: in Italien verbreitetes System

71 184 Steckertyp K: in Dänemark und Grönland verbreitetes System

Zu den Ergänzungsteilen gibt es eine gesonderte Gebrauchsanweisung.

