

**BEGA****71 326**

Tweevoudige verdeler BEGA UniLink® Play

IP 67

Project · Referentienummer

Datum

## Productdatablad

### Toepassing

Verdeler met 2 aansluitbussen voor de aansluiting van BEGA UniLink® Play armaturen, verlengkabels of extra verdelers.

De tweevoudige verdeler is bedoeld voor bovengronds gebruik en mag niet worden ingegraven.

Voor de aansluiting van het BEGA UniLink® Play-systeem op het stroomnet is een aparte te bestellen netdeel en een geschikte stekker vereist – zie accessoires.

### Productbeschrijving

Het huis is van kunststof

Kleur: zwart

Binnenkant huis gegoten

1 ingangssteekverbinding

2 uitgangssteekverbindingen

In- en uitgangen met schroefbare afsluitdeksels

48 V = DC

Veiligheidsklasse III ⚡

Classificatie IP 67

Stofdicht en beschermd tegen tijdelijke onderdamping

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 0,05 kg

### Accessoires

**71 321** BEGA UniLink® Play netdeel  
Primair: 220V-240V ~ 50/60Hz  
Secundair: 48V DC · 0-100 W

**71 322** BEGA UniLink® Play  
Verlengkabel 5 m

**71 323** BEGA UniLink® Play  
Verlengkabel 10 m

**71 324** BEGA UniLink® Play  
Verlengkabel 20 m

**71 327** BEGA UniLink® Play Smart Link

**71 180** Stekker type F / E: in Duitsland en Europa wijdverbreid systeem

**71 181** Stekker type G: in Groot-Brittannië ("Commonwealth-stekker") wijdverbreid systeem

**71 182** Stekker type J: wijdverbreid systeem Zwitserland en Liechtenstein

**71 183** Stekkertype L: in Italië wijdverbreid systeem

**71 184** Stekker type K: in Denemarken en Groenland wijdverbreid systeem

Voor de accessoires is er een aparte gebruiksaanwijzing.

